



전원 ON/OFF

자동 종료 시간 설정을 하시려면 : 버튼을 누른 뒤 버튼을 누른 상태로 2초간 기다리세요.
그 다음 [MODE] 버튼을 클릭해서 0, 60, 120, 180 초 중 원하는 자동 종료 시간을 선택하세요.
그리고 다시 버튼을 누르면 저장되고 스크린에 “PASS”가 표시됩니다.



영점

무게를 0으로 되돌립니다.

[MODE]

측정 단위

그램 (g), 캐럿 (ct), 데나리우스웨이트 (dwt), 트로이 온스 (ozt), 온스 (oz), 그레인 (gn)

[PCS]

개수 측정

버튼을 눌러서 저울의 전원을 켜세요. 개수를 셀 물건을 올려놓으세요.
[PCS]를 한번 클릭하면 물건이 몇 개인지 측정할 수 있습니다.

기준 무게를 리셋하는 방법 : 버튼을 눌러서 저울의 전원을 켜세요.
물건을 저울위에 올려놓으세요. [PCS]를 한번 누르세요.
[PCS]를 누른상태로 2초간 기다리세요. PCS라는 글자가
디스플레이 왼쪽 위에서 깜빡일겁니다. 이때 [MODE] 버튼을 눌러서
물건의 개수를 선택하세요 [25, 50, 60, 75, 100]. [PCS] 버튼을 누르면 저장됩니다.

성능

- 측정 :** <2000g / 정확도 0.1g
- 전원 :** 2x AAA 건전지
- 워런티 :** 이 제품의 워런티는 1년입니다. 아래의 경우엔 워런티에 포함되지 않습니다.
(1) 떨어뜨림, 충격, 과중량 측정 및 부적절한 사용. (2) 화재, 지진, 홍수, 폭풍, 번개 등
자연 재해에 의한 파손. (3) 설명서에 반대되는 사용. 얼룩, 긁힘, 변색은 사용 중 생길 수 있습니다.
- 사용 :** 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 사용을 위한 승인이 되지 않았습니다.

도움이 필요하시다면

<http://kr.decentespresso.com/scale>을 확인하시거나
support@decentespresso.com으로 연락주세요.

